

ML-0314

## MAXLOGIC SİREN GENİŞLEME PANELİ

Üstün ve kararlı çalışma performansı sunan ML-0314 siren genişleme paneli, adresli veya konvansiyonel panellerin siren çıkışlarına bağlanarak siren sayısını artırmak için kullanılır. EN 54-4 ve EN 54-18 standardına uygun olarak tasarlanmıştır. Panel üzerinde 4 adet süpervize siren çıkışı mevcuttur ve her biri 24V DC 1 Amper çıkış gücüne sahiptir.



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- EN 54-4 ve EN 54-18 standartlarına uygun
- Adresli veya konvansiyonel sistemlere direkt olarak bağlanabilme
- Her biri 24V DC 1A olan 4 adet siren çıkışı
- Süpervize siren çıkışları ile kısa devre ve açık devre durumlarının algılanması
- Güç kaynağında oluşabilecek hatalara karşı sürekli kontrol
- Ortam ısısına göre akü sarj voltajını ayarlayabilme
- Alarm ve hata durumları için LED göstergeler
- Mikroişlemci kontrollü tasarım
- Yüzey montaj teknolojisi ile üretim
- Üstün ve kararlı çalışma performansı

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Besleme Gerilimi:</b>	230V AC
<b>Siren Çıkış Gücü:</b>	24V DC 1A
<b>Siren Çıkış Sayısı:</b>	4 adet
<b>Akü:</b>	2 x (12V 7Ah)
<b>Çalışma Sıcaklığı:</b>	(-5°C) - (+50°C)
<b>Bağıl Nem:</b>	%95 (+40°C'de yoğunlaşmamış)

<b>Yükseklik/Genişlik/Derinlik</b>	300mm / 400mm / 130mm
<b>Gövde Malzemesi</b>	1mm DKP Sac
<b>Yüzey</b>	Epoksi Boya
<b>Montaj Tipi</b>	Yüzey, sıva üstü
<b>Standart Renk</b>	Gri ton (RAL 7015), beyaz santral önyüz

## BAĞLANTI ŞEMASI

